

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på V)

*11*komponentnummer	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnummer	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*telefonnummer	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22*telefonnummer	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
*31*telefonnummer	Skjul nummer, hvis normalt vist
*33*telefonnummer	Vis nummer, hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnummer	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der fx ringer ind på din kø nummer 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnummer	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnummer	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77


Quick Start Guide IP-telefon snom D725





Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer





Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder)

- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

Modtag et opkald (3 måder)

- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

Omstilling af et opkald (2 måder)

- **Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):**
 - a) Tryk på  Parkering, indtast telefonnummer
(Træk samtalen tilbage: Tryk på X og derefter på  Parkering)
 - b) Hvis modtageren accepterer:
Tryk på  Omstil
- **"Blind" omstilling:**
Tryk på  Omstil, tast telefonnummer, og læg røret på
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

IP-telefon snom D725

